

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÖIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
3*400/230V 50Hz L1, L2, L3 PE 3*400/230V 50Hz							
	19			Magamistoa 1, majap. ruumi, koridori pistikupesad	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	20			Magamistubade 2 ja 3 pistikupesad	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	21			Valgus: Pesuruum ja leiliruum	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	22			Valgus: Magamistuba 3 ja korruse 2 WC	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	23			El. pörandaküte: Korruse 2 WC	0,3	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
		RVK3		RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 40A			
	24			Perspektiivne autolaadija	4,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	25			Tööstusvoolu pistikupesa, 16A	0,5	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	26			Tehnoruumi ja pesuruumi pistikupesad	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	26			Maja välised pistikupesad	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	27			Valgus: Garaaz ja tehnoruum	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	28			Välised seinavalgustid maja fassaadil	0,3	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
		K1	28.1	Värava ja sissesõidutee valgustid läbi esiku lüliti			MCMK2x1,5/1,5
			28.2	-K1, 10A			
	29			Hämaralüliti ja programmeeritav aegrelee		B6	
		ABB TW1		Hämaralüliti andur (HL)			XPJ-HF-D 2x1,5
	30			Värava mootorajami toide	0,2	C16	MCMK2x2,5/2,5
	31			Purskkaevu pumba toide	0,2	C10	MCMK2x1,5/1,5