

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30.6.2023	
			Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	lv/ln	Kaabeldus					
			ehitada sisestus ringi sellisena. paigaldada							sild N-PE												
										olemasolev					32A	olemasolev						
			olemasolevad liinikaitse seadmes 1-32							vt PB-Projekt töö nr V-258-EN-12, joonis PP-800-13												
			projekteeritud liinikaitse seadmed																			
										33	Valgustus				0.14	B10	XPJ-HF C 3G1,5					
										34	Valgustus				0.14	B10	XPJ-HF C 3G1,5					
										35	Pliit				3.50	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										36	Külmik				0.15	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										37	Ahi				3.00	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										38	Nõudepesumasin				2.20	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										39	Pesumasin				2.20	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										40	Kuivati				2.20	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										41	Pistikupesad				1.00	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										42	Pistikupesad				1.00	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										43	Pistikupesad				1.00	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										44	Keris				9.00	C20	XPJ-HF C 5G6 RE					
										45	Kollektorid				0.20	C16	XPJ-HF C 3G2,5					
										46	Pumpla				0.20	C16	XPUJ HF C 5G2,5					