Kilbi skeem	Seadme tüüp	Grupi nr:	Tarbija nimetus	Võimsus (kW)	Ia/In (A)	Ühendus-juhtmestik
	f."Hager", "Silman"					
L1 L2 L3 N PE	MC320	0-1	toide kilbist JK-0		/20	MCMK 3X6+6
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-1	pp. esik		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-2	pp. välisseadmed, panipaik		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-3	pp. elutuba		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-4	pp. lastetuba		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-5	pp. lastetoad IIk.		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-6	pp. lastetuba, dušš II k.		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-7	pp. mag. tuba, vann II k.		/16	PPJ3G2,5
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-8	pp. pööning		/16	PPJ3G2,5
			reserv			
Ia n=30mA	MB116 CD225D	1-9	duširuumi el. seade		/16	PPJ3G2,5
	MB113	1-10	välisvalgustus		/13	PPJ3G1,5
	MB113	1-11	välisvalgustus		/13	PPJ3G2,5
			reserv			
		G-1	varutoide generaatorilt		/16	PPJ3G2,5
L1 N PE	OT32E3C				/40	
	MB113	1-13	esiku, trepi valg.		/13	PPJ3G1,5
	MB113	1-14	lastetoa, elutoa valg.		/13	PPJ3G1,5
	MB113	1-15	IIk. lastetubade valg.		/13	PPJ3G1,5
	MB113	1-16	magamistoa valg.		/16	PPJ3G1,5
	MB113	1-17	pööningu valg.		/13	PPJ3G1,5
	põrandakütte reguleerseadmete toiteahelate kaitseseadmed					

MÄRKUS: Lubatud on aparatuuri asendamine samaväärsete vastu.