TINGMÄRGID

- pistikupesa, IP 20, süvispaigaldus 16A 230V
- kahene ja kolmene pistikupesa, IP 20 16A 230V
- pistikupesa kaanega, 1-ne, IP 44, süvispaigaldus 16A 230V
- pistikupesa kaanega, 1-ne, IP 44, pinnapealne 16A 230V
- TV lõpupesa, süvispaigaldus
- arvutipesa RJ 45, süvispaigaldus
- JP jaotuskeskus
- NVK nõrkvoolukeskus
- toos süvispaigaldus
- termostaat ruumianduriga
- termostaat põrandaanduriga
- elektriseade

Juhistike installatsioon teostada kaablitega:
sisetingimused halogeenivaba EQQ-Light, EXO/HXJ, või XPJ-HF
välitingimused XPUJ 300/500V, XPK
pinnases paigaldise toitekaabel AXPK, pinnases seadmetele toitekaablid XPK

Pliit	xxx 5G2,5
Pistikupesad	xxx 3G2,5
Põrandakütte	xxx 3G1,5

Juhistike paigaldusviis süvistatult seinas.
Pistikupesade paigalduskõrgus mõõt on antud põranda ja pistikupesa toosi tsentri vahe.
Pistikupesade paigalduskõrgus üldjuhul h-200 mm, kui ei ole märgitud teisiti.
Vertikaalse pistikupesade raami korral antakse mõõt alumise pistikupesa toosi järgi.
Majandusruumis, õues ja pesuruumides pistikupesa h-1100 mm, kui ei ole märgitud teisiti.
Köögis tuleb arvestada köögikappide tööpinna paigalduskõrgust, pistikupesade paigalduskõrgus kööginõ tööpinnalt valida 100-300 mm vahele, kui ei ole märgitud teisiti.
Uste juures olev pistikupesa paigaldada lülitiga vertikaalselt samale joonele
TV pesa jaoks paigaldada kaabel RG 6, arvutipesade jaoks CAT5e
Iga TV pesa ja arvutipesa jaoks vedada eraldi kaabel nõrkvoolu keskusest.
Ruumitermostaadi paigalduskõrgus üldjuhul 1500 mm
NB ! kaabli kolla-rohelist soont ei tohi kasutada faasi või neutraali juhina

Jõupaigaldis